

Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. A-60

Referencia: A-60/60W

Código: 20311060

Código EAN: 8806326600021



Características principales

- 5 entradas: mic1-2-3 y auxiliar 1-2.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Control de tono graves y agudos: ±12dB.
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Dimensiones: 420(An) x 88(AI) x 320(P) mm. (2U).

Información adicional

- Amplificador de 60W r.m.s.
- 5 Entradas: 3 entradas tipo jack o XLR para micrófonos y 2 entradas RCA para auxiliar.
- Prioridad de mensaje en micro 1.
- Control de tonos para graves y agudos +/- 12dB.
- Salidas a 4 ohms y línea 100V.
- Respuesta en frecuencia de 80Hz a 16KHz.
- Relación señal ruido MIC >50dB y AUX >75dB.
- Distorsión harmónica total <1%.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Consumo 75 vatios.
- Peso neto 8,9 kilogramos.
- Dimensiones: 420(An) x 88(AI) x 320(P) mm.
- Adaptable a rack 19" BKT-A120 (2U).

Accesorios

- Pareja de aletas para rack 19" (2U). BKT-A120
- Micrófono de sobremesa con base y preaviso. TM-302C
- Micrófono de sobremesa con base. PM-100
- Micrófono de mano con cápsula dinámica unidireccional. DM-508

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/a-60-60w>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array