

## Amplificador de sobremesa de 60W r.m.s. MA-106

Referencia: MA-106

Código: 20315060



### Características principales

- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar 1.
- Prioridad de mensaje en mic1.
- Control de tono graves y agudos:  $\pm 12\text{dB}$ .
- Salidas a 4 ohms, línea 70-100V.
- Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm. (1U).

### Información adicional

- Amplificador de 60W r.m.s.
- 3 entradas: mic1-2 y auxiliar.
- Prioridad de mensaje en mic1 y entrada tel in.
- Controles de tono graves y agudos:  $\pm 10\text{dB}$ .
- Salidas a 4 ohms y línea 70V y 100V.
  
- Respetuoso con el medio ambiente 24W consumo.
- Temperatura de funcionamiento  $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$  Grados.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Peso neto, 3 kilogramos.
- Adaptable a rack 19" BKT-MA106 (1U).
- Dimensiones: 300(An) x 44(Al) x 230(P) mm.

### Accesorios

- Pareja de aletas para rack 19" (1U). BKT-MA106
- Micrófono de sobremesa con base. RM-01
- Micrófono de sobremesa con base. PM-100
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ma-106>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array