

## Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s. G-120MT

Referencia: G-120MT

Código: 20316120

Código EAN: 8429898026602



### Características principales

- 6 entradas: mic1-2-3-4 y auxiliar 1-2.
- Entrada para micrófono de avisos a 6 zonas.
- Sintonizador FM, Lector de USB y Bluetooth.
- Mando a distancia incluido.
- Control de tono graves y agudos: ±12dB.
- 6 zonas de salida a línea 100V con volumen independiente.
- Dimensiones: 438(An) x 88(AI) x 405(P) mm. (2U).

### Información adicional

- Amplificador de sobremesa de 120W r.m.s.
- 6 entradas: mic1-2-3-4, aux 1-2.
- Sintonizador digital FM con hasta 100 memorias.
- Lector de USB Mp3 y Bluetooth.
- Prioridad de mensaje en mic1 y entrada pupitre avisos por zonas.
- Controles de tono graves y agudos: ±10dB.
- 6 zonas de salida de línea 100V con atenuador por zona.
- Mando a distancia incluido.
- Respuesta en frecuencia 80Hz a 16KHz.
- Relación Señal/Ruido: MIC >65dB, MUSIC >70dB.
- Distorsión armónica total: <0,1%.
- Alimentación 230VAC,50Hz y 24VDC.
- Consumo 200 vatios.
- Peso neto, 9.4 kilogramos.
- Dimensiones: 438(An) x 88(AI) x 405(P) mm.

### Accesorios

- Micrófono electret unidireccional con selector 6 zonas. G-500RM
- Micrófono de sobremesa con base y preaviso. TM-302C
- Micrófono de sobremesa con base. PM-100
- Micrófono de mano con cápsula dinámica unidireccional. DM-508

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/g-120mt>

Especificaciones	
category	Array
attributes	Array Array Array Array Array Array