

## Distribuidor de programa. PO-6106

Referencia: PO-6106

Código: 20340911

Código EAN: 8806326614943



### Características principales

- Una entrada y seis salidas.
- Ganancias de entrada y salida ajustables con indicador de sobrecarga.
- Entrada para alimentación de emergencia a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.

### Información adicional

- Distribuidor de programa.
- Una entrada y seis salidas.
- Ganancias de entrada y salida ajustables.
- Entradas con indicador de sobrecarga.
- Alimentación 220-240VAC;50/60Hz.
- Alimentación de emergencia 24VCC.
- Consumo 8 vatios.
- Peso neto 3.8 kilogramos.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.
- Ocupa 1 unidad de altura en Rack 19'.

### Accesorios

- Pre-amplificador de 12 canales de entrada. PP-6214
- Pre-amplificador de 8 canales de entrada. PP-9162
- Cable de interconexión de 1 metro XLR macho / XLR hembra. XLR-M/XLR-H

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/po-6106>

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array