

Selector para 16 zonas de altavoces. PS-6116

Referencia: PS-6116

Código: 20346116



Características principales

- Asignación de dos grupos de ocho zonas.
- Dos entradas de amplificador.
- Requiere alimentación a 24Vc.c.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.

Información adicional

- Selector para 16 zonas de altavoces.
- Asignación de dos grupos de ocho zonas.
- Activación manual o remota.
- Dos entradas de amplificador.
- Selección de altavoces 16 Canales, All, Group 1(CH1~CH8), Group 2(CH9~CH16).
- Indicadores 16 Canales, All, Group 1, Group 2, Timer, Remote.

- Potencia de corte Max 1A
- Requiere alimentación a 24Vc.c.
- Temperatura funcionamiento -10°C ~ +40°C.
- Peso neto 3.6 kilogramos
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 280(P) mm.
- Ocupa 1 unidad de altura en Rack 19'.

Accesorios

- Amplificador Clase D de 120W r.m.s. DA-120
- Amplificador Clase D de 350W r.m.s. DA-350
- Amplificador Clase D de 240W r.m.s. DA-240
- Alimentador estabilizado 24 Vc.c, HRF-24/1,5A

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/ps-6116>

Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array