

## Atenuador inductivo a línea 100V de 100 vatios. RLR-100R

Referencia: RLR-100R

Código: 20363100

Código EAN: 8429898029351



### Características principales

- Atenuador inductivo de 100Wr.m.s. a línea 100V.
- Conmutador rotativo de diez puntos atenuación.
- Prioridad de aviso mediante relé 24v.
- Dimensiones 81(An) x 81(AI) x 60(P) mm.

### Información adicional

- Atenuador inductivo de 100Wr.m.s. a línea 100V.
- Acabado en plástico ABS color blanco.
- Conmutador rotativo de diez puntos atenuación.
- Atenuación por punto 3dB
- Prioridad de aviso mediante relé 24v.
- Conexión tipo 4 conductores( 2 prioridad y 2 audio)
- Instalación Empotrada en caja universal de profundidad especial (no incluida).
- Dimensiones 81(An) x 81(AI) x 60(P) mm.

### Accesorios

- Cable apantallado libre de halógenos
- Caja de superficie para atenuadores RLR-xxxR. EG-101

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijgtvorm.nl/productos/rlr-100r>

**Golmar Sistemas de Comunicación S.A.**

Silici 13 · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Tel: +34 934 800 696 · Fax: +34 934 742 404 · [golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es) · [www.golmar.es](http://www.golmar.es)

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array